

非常通報装置

White Lock 991D

補足資料

ボーダフォン プリペイド携帯

V101D を使った通報先の登録

(J-Phone J-D07)

はじめに

本書では、「WhiteLock991D」(以下、本装置)の通報先を、プリペード携帯、ポータブルのエンジヨルノ(V101D)でメモリダイヤルに登録する方法を簡単に記載しています。

説明に出てくるボタンの絵は携帯中央のマルチスクロールキーを表しています。その他のキー操作は携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

本書中のボタンの表記については、以下の通りです。

表 記	説 明
	マルチスクロールキーの左側
	マルチスクロールキーの中央ボタンの上部
	マルチスクロールキーの中央ボタンの中
	マルチスクロールキーの中央ボタンの下部
	マルチスクロールキーの右側



資料は2003年11月に弊社で確認した登録方法です。

仕様変更などにより操作が変更される場合がありますのでご了承ください。

本書に記述されている装置特有の名称などは、別冊の取扱説明書をご覧ください。

本書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

記載の会社名または製品名は各社の登録商標です。

メモリダイヤルの登録内容の確認と変更

1.  を押してメニューが表示されたら  を何回か押して [メモリ検索] を選択して  を押します。



2. [メモリ No. 検索] が表示されたら  を押します。



3. 画面の左に3桁の数値で番号が並んでいるものがメモリダイヤルの番号です。既に001と002が登録済みなら、登録されているものをリストから選択して  を押します。
また、空いている番号も確認しておきます。



001と002に登録してなかったら、 を2回押して検索操作を終了し、次ページからのメモリダイヤルへの登録をしてください。

4. 電話番号が表示されたら  を押します。
メニューが表示されたら [編集] を選択して  を押します。



5. 右上に3桁の数値で表示されているメモリNo. を  を押して選択し、001と002以外の空いている番号に変更したら  を押して決定し、 を押して変更内容を登録してください。重複したメモリNo. を登録しようとする時確認メッセージが表示されます。



001 からあいているメモリ番号へ変更をします

001と002の両方とも登録済みの場合は、もう一度、手順1からの操作を行って、メモリNoを変更して下さい。

メモリダイヤルへの登録

1.  を押してメニューが表示されたら  を何回か押して [メモリ登録] を選択して  を押します。



2. 登録画面が表示されたら、 を押して右上に3桁の数値を選択し、表示されているメモリNo.を選択して、001と入力し、 を押して決定します。

001は通報先の電話機の電話番号



3.  で [名前] と [電話番号1] をそれぞれ選択して  を押し、[名前] に通報先の名前を、[電話番号1] に通報先の電話番号を入力し、 を押して決定します。

電話番号2と電話番号3には何も設定しません。

名前には、「001 通報先携帯」など分かりやすいものを登録しておくことをお勧めします。



4. 最後に  を押して登録します。

5. 「携帯メール通報」を使用する場合は、手順1の操作を行い、登録画面が表示されたらメモリNo.を選択して、002を入力します。



6. [名前]にセンターの名前と[電話番号1]にメールセンターの電話番号を入力します。取扱説明書「メールセンターの電話番号」をご参照下さい。または、携帯電話のメーカーにご確認ください。



電話番号2と電話番号3には何も設定しません。

名前には、「002メールセンター」など分かりやすいものを登録しておくことをお勧めします。

7. 最後に  を押して登録を完了します。

これで、携帯電話への登録は完了です。

メモリダイヤルの登録内容の確認

1.  を押してメニューが表示されたら  を何回か押して [メモリ検索] を選択して  を押します。



2. [メモリNo.検索]が表示されたら  を押します。



3. 登録内容が間違っていないか、画面で確認をします。

リストから通報先やメールセンターなどを選択して、画面下に表示される電話番号で確認をしてください。

確実な確認方法は、直接電話をかけて確認してください。



登録内容が間違っていなかったら、 を2回押して検索操作を終了してください。

「WhiteLock991D」

本書 Ver 0.7

補足資料

エンジョルノ(V101D)を使った通報先の登録

改正 2006年 2月

発行元 株式会社 アドコン

<http://www.adocon.co.jp/>又は<http://www.adocon.jp/>

本社

TEL (0852) 54-2036 FAX (0852) 54-2196

〒690-2101 島根県松江市八雲町日吉 3-24