



WhiteLock110A_RN

一般電話回線接続タイプ

42,800円（税抜）

本製品は、外部からの接点入力に応じて一般電話回線から音声や文字メッセージで自動通報する装置です。通報先には、携帯電話機、PHS、一般電話機などが設定出来ます。

特長 1 一般回線を使用して通報

アナログ電話回線から通報します。
外線発信番号の設定などPBX(内線交換機)へも対応しています。
※ビジネスホン・ホームテレホン回線での使用は出来ません。

特長 4 安心の停電保証電池付き

停電保証電池付きなので、施設内の無停電電源装置のバッテリー切れや、電源断にも対応できます。
停電時には停電通報も行う事が可能です。
また、バッテリー交換も容易に出来き、満充電で約2時間連続動作可能です。

特長 2 小型・軽量

重量は約230gと軽量で、大きさはタバコ2個程度です。
コンパクトな製品なので制御盤内部への取り付けも簡単です。

特長 5 設定ソフトウェアで柔軟に設定

本体の様々な動作設定は、専用の設定ソフトウェアで行います。
音声以外の設定内容は、パソコンに保存出来ますので、本体の再設定も保存した内容を読み込んで転送するだけです。

特長 3 最大6ヶ所へ多彩な通報

最大6ヶ所まで通報先を設定できます。
また、通報先ごとに通報方法が選択出来ます。
「音声通報」音声メッセージで通報します。
「タダ電通報」着信履歴で通報します。
「Eメール通報」『メール送信システム』を利用してメール通報が可能になります。


※通報装置とは

自動制御機器の異常、故障や、建物などへの不法侵入を自動的に通報する装置です。
故障や異常通報の場合は機器からの信号を受けて通報します。セキュリティー用途の場合は、赤外線センサーやドアセンサーの検知があると通報します。

多彩な通報で監視をサポートします

WL110A_RN
接点入力に応じて通報します。
NTT仕様の2線式アナログ電話回線に接続します。
T AのアナログポートやP B Xにも接続可能です。

【 接続出来ない電話回線 】
ビジネスホン・ホームテレホンに接続するとWL110A_RNが故障します



通報メッセージは自由に設定

メッセージ内容は自由に設定することが出来ます。
音声メッセージは、接点毎に対応したメッセージを録音します。文字メッセージは『メール送信システム』のユーザー登録時、各入力信号ごとにメッセージを登録する事が可能です。

きめ細かな動作設定を実現

設定ソフトより、様々な動作設定を行うことが出来ます。接点の入力間隔の調整や、接点毎にa、b接点の設定、留守番電話サービスに対応させた音声通報、リダイヤル回数の設定など環境に合わせて設定を変更することが出来ます。

製品内容

本体	1台
外部取付足	4個
端子台ソケット※	1個
USB通信ケーブル	1本
ACアダプタ	1個
イヤホンマイク	1本
モジュラーケーブル	1本
停電保証充電電池	1個
保証書	1枚

※端子台ソケットは本体に接続した状態で出荷しております。
※取扱説明書・設定ソフトは付属しておりませんので、弊社ホームページよりダウンロードしてご利用下さい。
※実際の製品内容は仕様の変更などで変わる場合があります。最新情報は弊社製品サイトでご確認ください。

主な仕様

製品名称	WhiteLock110A_RN
適応回線	NTT仕様2線式アナログ電話回線
信号入力点数	4点（無電圧接点または、オープンコレクタ）
停電復電検出機能	本体内部に停電復電検出機能搭載
通報タイミング	入力変化
話中検知機能	あり（話中し及び通信が確立しないときにリダイヤル）
音声録音方式	圧縮無し直接録音方式（8チャンネル）
停電保証	内蔵電池により、2時間以上
動作設定	パソコン用専用ソフトで設定内容を転送する
外部インターフェイス	USB 2.0 USBハブには接続出来ません
電源	ACアダプタ（AC100V 50/60Hz 5W）
動作環境範囲	温度：0℃～40℃ 湿度：15%～80%（結露なきこと） 腐食性ガスなきこと。汚れの激しい場所での使用は保護が必要。
停電保証充電電池	006P DC9V、ニッケル水素充電電池
寸法	90(W)×135(H)×35(D)（突起物を除く）
重量	約230g（電池込みの本体重量）

詳細はインターネットで

取扱説明書・設定ソフトはホームページで確認出来ます。

<http://www.adocon.jp/>